

Fiche produit



DOOXIE LEGRAND

Variateur toutes lampes dooxie 2 fils sans Neutre
finition blanc

REF. 600060 | EAN. 3414971004757

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

2 ans

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

Caractéristiques produit

- Variateur 2 fils sans neutre dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3W à 7 W (et/ou 10 lampes maximum)- fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA- halogènes 230V : 3W à 400W- incandescent : 3W à 400W- tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA
- Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction - Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
- Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux référence 600004, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement
- Associer à un compensateur actif référence 040149 pour une compatibilité toutes charges

Les plus produits

Les + installation

- Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

- S'utilise :- en mode variation- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Caractéristiques techniques

Composition	Mécanisme seul
Type de commande	Tactile
Contrôle d'app via Bluetooth	Non
Cablage en série	Non
Type de charge	Universel
Commande auxiliaire possible	Oui
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui
Utilisable avec un bouton-poussoir	Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non
Utilisable avec un détecteur de présence	Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non
Commande radio possible	Non
Commande infrarouge possible	Non
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003

Transparent	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Tension nominale (Un)	100-240 V
Fréquence	47-63 Hz
Tension de commande	90-245 V
Puissance nominale charge ohmique/résistive	3-400 W
Type de connexion	Borne à vis
Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	44.55 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Profondeur d'encastrement	30.85 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	0-35 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non

Documentation

Documentation technique

- LE10466AB.pdf | PDF (0.86Mo)
- F02442FR-00.pdf | PDF (0.78Mo)

Firmware & autre logiciel

- ILLIPRO

Pages catalogue

- legrand-dooxie-interrupteurs-prises.pdf | PDF (14.36Mo)
- legrand-cctp-appareillage-dooxie.pdf | PDF (1Mo)
- cm222600_0654-0677-0877-0878a.pdf | PDF (0.21Mo)